

# INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA

## Zamek Elektroniczny DCL 3760



KOMENDA	TRYB		WYWOŁANIE KOMENDY	UWAGI			
	Publiczny	Prywatny					
<b>KOMENDY DLA KODU MASTER - ABY WYWOŁAĆ KOMENDĘ NALEŻY WYKONAĆ ODPOWIEDNIE KROKI W PODANEJ KOLEJNOŚCI</b>							
			<b>KROK 1</b>	<b>KROK 2</b>	<b>KROK 3</b>		
ZMIEN KOD MASTER	✓	✓	[#][Kod Master]	<b>01</b>	[Nowy kod][Nowy kod]	KOD MASTER SKŁADA SIĘ Z 8 CYFR	
ZMIEN KOD UŻYTKOWNIKA		✓	[#][Kod Master]	<b>02</b>	[Nowy kod]	KOD UŻYTKOWNIKA SKŁADA SIĘ Z 4 CYFR	
OTWÓRZ	✓	✓	[Kod Master]			USUWA KOD UŻYTKOWNIKA W TRYBIE PUBLICZNYM	
ZAMKNIJ		AUTO				AUTOMATYCZNE ZAMKNIĘCIE PO 4 SEKUNDACH	
WŁĄCZ TRYB PUBLICZNY (KOD 4-CYFROWY)		✓	[#][Kod Master]	<b>08</b>		USUWA WSZYSTKIE KODY UŻYTKOWNIKÓW	
WŁĄCZ TRYB PRYWATNY (KOD 4-CYFROWY)	✓		[#][Kod Master]	<b>09</b>	[Nowy kod]	USUWA WSZYSTKIE KODY UŻYTKOWNIKÓW	
<b>KOMENDY DLA KODU UŻYTKOWNIKA</b>							
ZMIEN KOD UŻYTKOWNIKA		✓	[#][Kod użytkownika]	<b>02</b>	[Nowy kod][Nowy kod]	KOD UŻYTKOWNIKA SKŁADA SIĘ Z 4 CYFR	
OTWÓRZ	✓	✓	[Kod użytkownika]				
ZAMKNIJ	✓		[Kod użytkownika]		[Kod użytkownika][Kod użytkownika]		
ZAMKNIJ		AUTO				AUTOMATYCZNE ZAMKNIĘCIE PO 4 SEKUNDACH LUB PO PRZEKRĘCENIU GAŁKI	
<b>KOMENDY DLA WSZYSTKICH KODÓW</b>							
STAN BATERII	✓	✓	[#][#]			WYMIEN BATERIE KIEDY DIODA ZMIENI KOLOR NA CZERWONY	
<b>UWAGI</b>						<b>WSKAŹNIK STANU BATERII</b>	
ZIELONA DIODA SYGNALIZUJE KAŻDE WCIŚNIĘCIE PRZYCISKU ZGODNE Z SEKWENCJĄ						ZIELONA DIODA - MAKSYMALNY	
OCZEKIWANIE NA KOLEJNY ELEMENT KOMENDY TRWA 4 SEKUNDY						ŻÓŁTA DIODA - ŚREDNI	
CZERWONA DIODA SUGNALIZUJE BŁĄD WPROWADZANIA LUB KONIEC CZASU OCZEKIWANIA						CZERWONA DIODA - NISKI	
W PRZYPADKU WPROWADZENIA BŁĘDNEJ LUB NIEPEŁNEJ KOMENDY ZAMEK WRÓCI DO POPRZEDNICH USTAWIEN						WYMIEN BATERIE KIEDY DIODA ZMIENI KOLOR NA CZERWONY	
PO USTAWIENIU GAŁKI W POZYCJI ZAMKNIĘTEJ WŁĄCZY SIĘ ŻÓŁTA DIODA						JEŻELI PRZED ZAMKNIĘCIEM LUB OTWARCIEM WŁĄCZA SIĘ CZERWONA DIODA NALEŻY PILNIE WYMIENIĆ BATERIE	
<b>KOD MASTER</b>			<b>KOD UŻYTKOWNIKA</b>				
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				
<b>UPEWNIJ SIĘ, ŻE ZMIENIŁEŚ FABRYCZNY KOD MASTER I PRZECHOWUJESZ GO W BEZPIECZNYM MIEJSCU - BEZ KODU NIE DA SIĘ ZAPROGRAMOWAĆ ZAMKA</b>							